Übersicht über dreizehn poligem Steckerbuchse (ISO 1724)

Anschluss	Funktion	Farbe	Drahtdicke
1 / L	Richtungsanzeiger links	Gelb	1mm
2 / 54G	Nebelschlussleuchte	Blau	1mm
3 / 31	Masse	Weiß	1,5mm
4 / R	Richtungsanzeiger rechts	Grün	1mm
5 / 58R	Richtungsanzeiger Rücklicht rechts	Braun	1mm
6 / 54	Bremslichter	Rot	1mm
7 / 58L	Rücklicht links	Schwarz	1mm
8	Rückfahrleuchte	Rosa	1mm
9	Konstanter Strom	Orange	2,5mm
10	Kontaktgeschalteter Strom	Dunkelgrau	2,5mm
11	Masse (Anschluss 10)	Weiß / Schwarz	2,5mm
12	Anhängerkennung	Hellgrau	Unterschiedlich
13	Masse(für Anschluss 9)	Weiß / Rot	2,5mm
Extra Anschluss (optional)			
14 / 2a	Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte	Grau	Grau

Übersicht über die dreizehn Pole (DIN 11446*)

Pin	Funktion	Farbe	Leiterstärke (mm)
1 / L	Fahrtrichtungsanzeiger links	Gelb	1
2 / 54g	Nebelschlussleuchte	Blau	1
3 / 31	Masse	Weiß	1,5
4 / R	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	Grün	1
5 / 58R	Rückleuchte rechts	Braun	1
6 / 54	Bremsleuchten	Rot	1
7 / 58L	Rückleuchte links	Schwarz	1
8	Rückfahrleuchte	Rosa	1
9	Allg. Stromversorgung	Orange	2,5
10	Ladeleitung	Dunkelgrau	2,5
11	Masse (Pin 10)	Weiß/Schwarz	2,5
12	Anhängererkennung	Hellgrau	Kann variieren
13	Masse (für Pin 9)	Weiß/Rot	2,5
Zusätzl. Pol (optional)			
14 / 2a	Nebelschlussleuchtenabschaltung	Grau	

*Spezifiziert einen dreizehnpoligen Kabelsatz für eine 12-Volt-Anlage.

HINWEIS!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler sämtliche Schritte zum richtigen Ankuppeln des Caravans ausführlich demonstrieren.

4.7.1 Steckerbelegung Beleuchtungsstecker „System Jäger"

Der 13-polige Beleuchtungsstecker „System Jäger" weist folgende Steckerbelegung auf:



1 Fahrtrichtungsanzeiger links

2 Nebelschlussleuchte

3 Masse (für Stromkreis Kontakt 1-8)

4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts

5 Schlussleuchte rechts, Umrissleuchte rechts, Begrenzungsleuchte rechts, Kennzeichenbeleuchtung rechts

6 Bremsleuchte links/rechts

7 Schlussleuchte links, Umrissleuchte links, Begrenzungsleuchte links, Kennzeichenbeleuchtung links

8 Rückfahrleuchte

9 Stromversorgung +12 V (Dauerplus)

10 Freischaltung Stromversorgung Kühlschrank

11 Masse für Kontakt 10

12 Nicht belegt

13 Masse für Kontakt 9

Abb. 4.2 Steckerbelegung Beleuchtungsstecker „System Jäger"