

Steckerbelegungen Astra F

Stecker X69 am Radio: (26 polig)

Pin	Beschreibung	Kabelfarbe
01	nicht belegt	-
02	Zündungsplus	schwarz
03	vom Lichtschalter Pin 10	grau/grün
04	Masse	braun
05	Geschwindigkeitssignal	blau/rot
06	zu Telefon Pin 4	schwarz/violett
07	Steuerleitung TID/automatik Antenne	schwarz/weiß
08	Dauerplus	rot
09	Lautsprecher hinten rechts	braun/weiß
10	Lautsprecher vorn rechts	braun/gelb
11	Lautsprecher vorn links	braun/blau
12	Lautsprecher hinten links	braun/grün
13	Lautsprecher hinten rechts	weiß
14	Lautsprecher vorn rechts	gelb
15	Lautsprecher vorn links	blau
16	Lautsprecher hinten links	grün
17	Datenleitung TID/MID	braun/rot
18	Datenleitung TID/MID	braun/grau
19	Diagnoseleitung	braun/violett
20	zu Telefon Pin 7	schwarz/braun
21	nicht belegt	-
22	Datenleitung TID/MID	braun/schwarz
23	zu Telefon Pin 16	blau
24	nicht belegt	-
25	nicht belegt	-
26	nicht belegt	-

